

Chimera Large

LICHT/BEGRIFFE

Chimera Large: Große Softbox (ca. 90x120cm) für weitflächige, weiche Ausleuchtung — ideal für Gruppenaufnahmen und Ganzkörper-Shots.

Überblick "Chimera Large" ist keine einzelne Leuchte, sondern die Größenbezeichnung "Large" innerhalb des Lightbank-Systems (Softboxen bzw. Light Banks) des US-Herstellers Chimera Lighting (Boulder, Colorado). Eine Chimera-Lightbank ist ein faltbarer Stoffaufsatz, der vor eine Lichtquelle gesetzt wird und das harte Licht von Open-Face-, Fresnel-, HMI- oder LED-Köpfen in eine große, weiche Lichtfläche umwandelt. Die Bezeichnung "Large" steht dabei für eine feste Größenklasse, die sich über mehrere Produktlinien zieht (u. a. Video Pro Plus, Quartz Plus, Super Pro X Plus sowie die Pro II-Serie). Innerhalb des Chimera-Sortiments reihen sich die Größen typischerweise von Extra Small über Small und Medium bis Large; "Large" ist damit die große Standard-Rechteck-Bank, oberhalb davon gibt es nur noch Sondergrößen wie Strip- und XXL-Varianten. Technische Daten Allen "Large"-Lightbanks gemeinsam ist die rechteckige Frontfläche: Merkmal Wert Frontfläche (Large) 54 x 72 Zoll (135 x 180 cm) Die übrigen Daten unterscheiden sich je nach Produktlinie, da diese für unterschiedliche Lichtquellen und Hitzebelastungen ausgelegt sind: Video Pro Plus 1 (Large): sehr leichte Ausführung für einen einzelnen breit strahlenden Open-Face-Kopf; deutlich geringeres Gewicht und niedrigere Hitzefestigkeit als die Quartz-Linie. Quartz-Linie (Large): hitzefestere Bauart für leistungsstarke Quartz-/Tungsten-Lichter; laut Hersteller bis 12.000 W belastbar und für CHIMERA-Circular-Speed-Rings der Größen 9 bis 21,5 Zoll (23 bis 55 cm) ausgelegt. Innerhalb der Quartz-Familie gibt es zwei eng verwandte Large-Modelle mit identischen Maßen: die "Quartz Plus" (Modell 8445), die bereits drei Diffusionsscreens enthält, und die "Quartz +1" bzw. "Quartz Plus 1" (Modell 8444), bei der die Screens separat erworben werden. Die Montage erfolgt über sogenannte Speed Rings, die die Lightbank an den jeweiligen Lampentyp adaptieren. Der Speed Ring ist ein separates, lampenspezifisches Zubehörteil und nicht Teil der Lightbank selbst. Einsatz am Set Eine Large-Lightbank wird eingesetzt, wenn eine große, weiche und gerichtete Lichtquelle gefordert ist – etwa als Schlüssellicht für Interviews und Portraits, als großflächiges Aufhelllicht oder zur weichen Ausleuchtung von Gesichtern und Sets. Je größer die abstrahlende Fläche im Verhältnis zum Motiv, desto weicher die Schatten; die Large-Größe liefert daher spürbar weiches Licht als Small oder Medium. Zur Lichtsteuerung lassen sich vor die Frontöffnung Diffusionstücher (Front Screens) sowie an die Öffnung Egg-Crate-/Wabengitter (Fabric Grids, "Eggcrate") setzen, die die Abstrahlung bündeln und Streulicht reduzieren. Die richtige Auswahl von Lightbank-Linie und passendem Speed Ring richtet sich nach Lampentyp und Wattage – insbesondere bei heißen Tungsten-Köpfen ist auf die hitzefeste Quartz-Ausführung zu achten.