

Chimera XXS

LICHT/BEGRIFFE

Kompakte Softbox von Chimera für kleine LED-Panels — extrem leicht und platzsparend für mobile Drehs und enge Räume.

Überblick "Chimera XXS" bezeichnet keine eigene Leuchte, sondern die kleinste Größenklasse (Extra Extra Small) der Lightbanks – also Softboxen bzw. Diffusionsboxen – des US-Herstellers Chimera Lighting. Diese Softboxen werden vor eine Leuchte (Tungsten-, HMI- oder LED-Fixture) gesetzt und verwandeln eine harte Punktquelle in eine flächige, weiche Lichtquelle. Die XXS ist innerhalb der typischen Chimera-Staffelung XXS – XS – Small – Medium – Large die kompakteste Variante und kommt etwa für Detail-, Produkt- und Beauty-Aufnahmen, für kleine Akzentlichter oder beengte Sets zum Einsatz. Die XXS-Größe wird über mehrere Chimera-Baureihen hinweg angeboten, unter anderem als Video Pro Plus und als Super Pro X Plus. Die Bauart unterscheidet sich je nach Reihe (hitzebeständige Ausführung für Dauerlicht), die XXS bezeichnet dabei jeweils die Abmessung der Frontfläche.

Technische Daten Die folgenden Werte gelten für die XXS-Lightbanks von Chimera laut Hersteller und Fachhandel: Merkmal Wert Frontfläche 12 x 16 in (305 x 406 mm) Bautiefe 10 in (254 mm) Max. empfohlene Leistung 500 W Hersteller Chimera Lighting (Colorado, USA) Der Lieferumfang einer Lightbank umfasst üblicherweise den Box-Körper, die Stützstäbe (Speed Poles), eine Frontdiffusion (Front Screen), ein inneres Baffle zur Vergleichmäßigung sowie eine Tasche. Die Innenseite ist silberfarben ausgeführt, um den Output zu erhöhen. Einsatz am Set Die Lightbank wird nicht direkt an die Leuchte geschraubt, sondern über einen separaten Speed Ring montiert, der zum jeweiligen Fixture-Typ passen muss und in der Regel gesondert beschafft wird. Über das herausnehmbare Front Screen und das innere Baffle lässt sich die Weichheit steuern; bei manchen Baureihen sind zusätzliche Frontstoffe (z. B. 1/4- oder 1/2-Diffusion) sowie Fabric Grids / Eggcrates zur Streuwinkel-Begrenzung erhältlich. Wegen ihrer kleinen Frontfläche liefert die XXS eine vergleichsweise gerichtete, aber dennoch weiche Quelle und eignet sich für Naheinstellungen und Situationen mit wenig Platz. Bei der Bestückung ist die maximal empfohlene Leistung von 500 W zu beachten, um Überhitzung der Box zu vermeiden.