

Rosco 321 (Soft Golden Amber)

Englisch: Rosco 321

LICHT/BEGRIFFE

Rosco-Farbfolie in sanftem Goldamber für warme, romantische Lichtstimmungen ohne harte Kontraste.

Überblick Rosco #321 "Soft Golden Amber" ist ein Farbfilter (Farbfolie/Gel) aus der Roscolux -Serie des Herstellers Rosco. Es handelt sich also nicht um ein Leuchtmittel, eine Lampe oder Grip-Equipment, sondern um eine farbige Filterfolie, die vor eine Leuchte gespannt wird, um deren Lichtfarbe zu verändern. Der Farbton ist ein warmes Bernstein (Amber) mit leichtem Grünanteil. Rosco beschreibt #321 als "Sunlight Transition"-Farbe: Sie bildet den Verlauf des Sonnenlichts nach, das im Tagesverlauf von Weiß bzw. Gelb hin zu kräftigerem Amber wandert. Typisch ist der Einsatz für goldenes Nachmittags- bis Abendlicht. Technische Daten Eigenschaft Wert Hersteller / Serie Rosco / Roscolux Nummer & Name #321 – Soft Golden Amber Typ Farbfilter (Farbfolie) Lichtdurchlass (Transmission) ca. 39 % Lichtverlust ca. 1,4 Blendenstufen (f-stops) Standard-Bogengröße 20" × 24" (ca. 51 × 61 cm) Rollenformate u. a. 24" × 25', 48" × 25' Die Roscolux-Folien bestehen je nach Farbe aus koextrudiertem Polycarbonat oder tiefgefärbtem Polyester. Diese Materialien sind auf den Einsatz vor heißen Bühnen- und Film-/TV-Scheinwerfern ausgelegt und auf möglichst lange Standzeit unter Hitze optimiert. Einsatz am Set #321 wird vor die Lichtaustrittsöffnung von Scheinwerfern gespannt – über Filterrahmen (Gel Frame) in der Torblende oder per Klammern. Wegen des hohen Lichtverlusts von rund 1,4 Blenden sollte die Leuchtleistung entsprechend eingeplant werden. Erzeugen von warmem, goldenem Tages- bzw. Abendlicht ("Golden Hour"-Anmutung). Anwärmen von kühleren Quellen oder Tageslicht-Leuchten in Richtung Bernstein. Akzent- und Stimmungslicht in Theater, Live-Event, Foto und Film/TV. Hinweis: Mehrere Händler führen #321 inzwischen als auslaufend bzw. nicht mehr lieferbar. Verfügbarkeit und genaue Formate sollten vor der Bestellung beim Lieferanten geprüft werden.

FilmFarm - filmfarm.de/c/rosco-321